

8-24V AC/DC SIKKERHETSBOKS. HOLARS PRODUKTNR. 08533

DRIVSPENNING: 8-24V AC/DC

STRØMTREKK:

I HVILE: 5 mA, AKTIV: 36 mA.

MAKS. BELASTNING OVER RELEKONTAKT: 1 A 24V dc.

LEVERES I HVIT PLASTBOKS MED MÅL: L B H 110 X 85 X 28 mm.

BOKSEN BRUKES TIL Å SIKKERHETSKOBLE UTSTYR SOM FOR EKSEMPEL KODELÅS, KORT-LESER ELLER DØRCALLING. DETTE KAN GJØRES VED Å STRØMFØRE UTSTYRET VIA RELEET I SIKKERHETSBOKSEN.

MONTER SIKKERHETSBOKSEN I SIKRET SONE. ETTER AT TILKOBLINGENE ER FERDIGE, TRYKES RESETBRYTEREN INN. RELEET SLÅR NÅ INN OG LYSDIODEN TENNES SOM TEGN PÅ AT BOKSEN ER I DRIFT. DE TO PINNENE SOM STÅR INNENFOR SKRUKONTAKENE ER FOR Å KORTSLUTTE DEN EKSTERNE TAMPERBRYTEREN. DENNE KORTSLUTNINGEN KAN BRUKES NÅR DET SKAL GJØRES REPARASJON ELLER TEST AV UTSTYRET SOM HAR DEN EKSTERNE TAMPERBRYTEREN. VED NORMAL DRIFT SKAL KONTAKTEN STÅ PÅ DEN ENE PINNEN.

DERSOM TAMPERSLØYFEN PÅ DET SIKREDE UTSTYRET BRYTES, ELLER SPENNINGEN BLIR BORTE, FALLER RELEET TIL HVILE.

